

Pérdidas de energía													
0; 25	f; l	%	2.2	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1	1.1	0.9	1.1	0.8
0; 50	f; l	%	2.2	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.2	1.2	1.1	1.3	0.9
0; 100	f; l	%	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	1.5	1.6	1.4	1.6	1.2
50; 25	f; l	%	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.1	1.1	1.0	1.2	0.8
50; 50	f; l	%	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.9	1.3	1.3	1.1	1.4	1.0
50; 100	f; l	%	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.3	1.7	1.7	1.6	1.8	1.4
90; 50	f; l	%	2.4	2.4	2.0	2.0	1.8	2.0	1.3	1.4	1.2	1.4	1.1
90; 100	f; l	%	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7
En modo de espera		%	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I51AE125B	I51AE125D	I51AE137B	I51AE137D	I51AE155B	I51AE155D	I51AE175B	I51AE175D	I51AE211B	I51AE211D	I51AE215B
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.6	2.2	2.2	2.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.25	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
Corriente nominal de salida		A	1.7	1.7	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2	4.2	6	6	7
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.697	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71	1.71	2.29	2.29	3.3

Pérdidas de energía														
0; 25	f; l	%	1.0	0.8	0.9	1.1	0.7	3.1	3.3	2.2	1.9	1.2	1.1	
0; 50	f; l	%	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	3.1	3.4	2.3	2.0	1.3	1.3	
0; 100	f; l	%	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	3.3	3.6	2.6	2.3	1.6	1.6	
50; 25	f; l	%	1.0	0.9	1.0	1.2	0.8	3.1	3.4	2.2	1.9	1.3	1.2	
50; 50	f; l	%	1.2	1.1	1.2	1.5	1.1	3.2	3.4	2.4	2.1	1.4	1.3	
50; 100	f; l	%	1.6	1.6	1.6	2.2	1.9	3.5	3.7	2.8	2.5	1.8	1.8	
90; 50	f; l	%	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2	3.3	3.5	2.5	2.2	1.5	1.5	
90; 100	f; l	%	1.8	1.9	1.9	2.5	2.3	3.7	3.9	2.9	2.8	2.1	2.1	
En modo de espera		%	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803											
Identificador del modelo del producto			I51AE215D	I51AE222B	I51AE222D	I51AE240C	I51AE255C	I51AE137F	I51AE155F	I51AE175F	I51AE211F	I51AE215F	I51AE222F	
Potencia de salida aparente		kVA	2.6	3.6	3.6	6.4	8.7	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	3.8	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	2.2	4	5.5	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	
Corriente nominal de salida		A	7	9.6	9.6	16.5	23	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45											
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50											
Tensión nominal de alimentación		V	230					400						
Frecuencia de conmutación		kHz	4											
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	4.44	7.38	9.95	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	

Pérdidas de energía											
0; 25	f; I	%	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7
0; 100	f; I	%	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0
50; 25	f; I	%	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6
50; 50	f; I	%	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	0.7	0.7
50; 100	f; I	%	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2
90; 50	f; I	%	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8
90; 100	f; I	%	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY								
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803								
Identificador del modelo del producto			I51AE230F	I51BE230F	I51AE240F	I51BE240F	I51AE255F	I51AE275F	I51BE275F	I51AE311F	I51BE311F
Potencia de salida aparente		kVA	4.9	4.9	6.4	6.4	8.7	11	11	16	16
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	3	3	4	4	5.5	7.5	7.5	11	11
Corriente nominal de salida		A	7.3	7.3	9.5	9.5	13	16.5	16.5	23.5	23.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45								
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50								
Tensión nominal de alimentación		V	400								
Frecuencia de conmutación		kHz	4								
Potencia nominal de salida aparente		kVA	5.85	5.85	7.38	7.38	9.95	14.4	14.4	19.5	19.5

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.0	1.3	1.1	2.0	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
0; 50	f; I	%	2.0	1.4	1.3	2.0	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0
0; 100	f; I	%	2.2	1.8	1.7	2.2	1.8	1.7	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4
50; 25	f; I	%	2.1	1.3	1.2	2.1	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
50; 50	f; I	%	2.1	1.6	1.5	2.1	1.5	1.4	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1
50; 100	f; I	%	2.5	2.2	2.2	2.4	2.1	2.0	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7
90; 50	f; I	%	2.3	1.8	1.8	2.2	1.7	1.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3
90; 100	f; I	%	2.7	2.7	3.0	2.5	2.4	2.5	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9
En modo de espera		%	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Número del registro mercantil			-										
Identificador del modelo del producto			I51BP137A	I51BP175A	I55BP211A	I51BP137D	I51BP175D	I51BP211D	I51BP215D	I51BP222D	I51AP230C	I51BP230D	I51AP240C
Potencia de salida aparente		kVA	0.9	1.6	2.3	0.9	1.6	2.3	2.6	3.6	4.5	4.7	6.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.75	1.1	0.37	0.75	1.1	1.5	2.2	3	3	4
Corriente nominal de salida		A	2.4	4.2	6	2.4	4.2	6	7	9.6	12	12.4	16.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	120					230					
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.71	2.29	0.977	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	5.85	7.38

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.7	2.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	2.5	1.2
0; 50	f; I	%	0.9	2.2	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7	2.6	1.3
0; 100	f; I	%	1.4	2.5	2.0	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.1	2.9	1.5
50; 25	f; I	%	0.7	2.1	1.6	1.2	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	2.6	1.2
50; 50	f; I	%	1.0	2.3	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9	0.7	2.7	1.3
50; 100	f; I	%	1.7	2.6	2.1	1.7	1.6	1.5	1.6	1.3	1.2	2.9	1.5
90; 50	f; I	%	1.1	2.3	1.8	1.4	1.3	1.2	1.2	0.9	0.8	2.7	1.3
90; 100	f; I	%	2.0	2.5	2.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	2.8	1.5
En modo de espera		%	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Número del registro mercantil			-										
Identificador del modelo del producto			I51BP255C	I51BP175F	I51BP211F	I51BP215F	I51BP222F	I51BP230F	I51BP240F	I51BP255F	I51BP275F	I51BP175G	I51BP215G
Potencia de salida aparente		kVA	8.7	1.6	2.1	2.6	3.8	4.9	6.4	8.7	11.1	1.7	2.7
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	5.5	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	0.75	1.5
Corriente nominal de salida		A	23	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	1.7	2.7
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230	400							600		
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	9.95	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	1.71	3.3



Pérdidas de energía						
0; 25	f; I	%	0.9	0.7	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	1.0	0.8	0.6	0.6
0; 100	f; I	%	1.2	1.0	0.9	0.8
50; 25	f; I	%	0.9	0.7	0.5	0.5
50; 50	f; I	%	1.0	0.8	0.6	0.6
50; 100	f; I	%	1.3	1.1	0.9	0.9
90; 50	f; I	%	1.0	0.9	0.7	0.6
90; 100	f; I	%	1.2	1.1	1.0	0.9
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA			
Número del registro mercantil			-			
Identificador del modelo del producto			I51BP222G	I51BP240G	I51BP255G	I51BP275G
Potencia de salida aparente		kVA	3.9	6.1	9.1	11.1
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	2.2	4	5.5	7.5
Corriente nominal de salida		A	3.9	6.1	9	11
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45			
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50			
Tensión nominal de alimentación		V	600			
Frecuencia de conmutación		kHz	4			
Potencia nominal de salida aparente		kVA	4.44	7.38	9.95	14.4

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.7	1.9	1.1	1.0	2.2	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1
0; 50	f; I	%	2.7	1.9	1.3	1.1	2.2	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.2
0; 100	f; I	%	2.9	2.2	1.6	1.5	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	1.5
50; 25	f; I	%	2.7	2.0	1.2	1.0	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.1
50; 50	f; I	%	2.8	2.0	1.3	1.2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.9	1.3
50; 100	f; I	%	3.1	2.3	1.8	1.7	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.3	1.7
90; 50	f; I	%	2.9	2.1	1.4	1.3	2.4	2.4	2.0	2.0	1.8	2.0	1.3
90; 100	f; I	%	3.3	2.6	2.0	1.9	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.4	1.9
En modo de espera		%	0.9	0.6	0.4	0.3	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I55AE125A	I55AE137A	I55AE175A	I55AE211A	I55AE125B	I55AE125D	I55AE137B	I55AE137D	I55AE155B	I55AE155D	I55AE175B
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.9	1.6	2.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.75	1.1	0.25	0.25	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	4.2	6	1.7	1.7	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	120					230					
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.71	2.29	0.697	0.697	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	1.1	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	0.7	3.1	3.3
0; 50	f; I	%	1.2	1.1	1.3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	3.1	3.4
0; 100	f; I	%	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	3.3	3.6
50; 25	f; I	%	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	0.9	1.0	1.2	0.8	3.1	3.4
50; 50	f; I	%	1.3	1.1	1.4	1.0	1.2	1.1	1.2	1.5	1.1	3.2	3.4
50; 100	f; I	%	1.7	1.6	1.8	1.4	1.6	1.6	1.6	2.2	1.9	3.5	3.7
90; 50	f; I	%	1.4	1.2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2	3.3	3.5
90; 100	f; I	%	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.5	2.3	3.7	3.9
En modo de espera		%	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I55AE175D	I55AE211B	I55AE211D	I55AE215B	I55AE215D	I55AE222B	I55AE222D	I55AE240C	I55AE255C	I55AE137F	I55AE155F
Potencia de salida aparente		kVA	1.6	2.2	2.2	2.6	2.6	3.6	3.6	6.4	8.7	0.9	1.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2	4	5.5	0.37	0.55
Corriente nominal de salida		A	4.2	6	6	7	7	9.6	9.6	16.5	23	1.3	1.8
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230									400	
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	1.71	2.29	2.29	3.3	3.3	4.44	4.44	7.38	9.95	0.977	1.19



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.2	1.9	1.2	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7
0; 50	f; I	%	2.3	2.0	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.8
0; 100	f; I	%	2.6	2.3	1.6	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.2	1.2
50; 25	f; I	%	2.2	1.9	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7
50; 50	f; I	%	2.4	2.1	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9
50; 100	f; I	%	2.8	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.4	1.4
90; 50	f; I	%	2.5	2.2	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.9
90; 100	f; I	%	2.9	2.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
En modo de espera		%	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I55AE175F	I55AE211F	I55AE215F	I55AE222F	I55AE230F	I55BE230F	I55AE240F	I55BE240F	I55AE255F	I55AE275F	I55BE275F
Potencia de salida aparente		kVA	1.6	2.2	2.6	3.8	4.9	4.9	6.4	6.4	8.7	11	11
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.75	1.1	1.5	2.2	3	3	4	4	5.5	7.5	7.5
Corriente nominal de salida		A	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	7.3	9.5	9.5	13	16.5	16.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	5.85	7.38	7.38	9.95	14.4	14.4
Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
0; 100	f; I	%	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
50; 25	f; I	%	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
50; 50	f; I	%	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
50; 100	f; I	%	1.2	1.2	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
90; 50	f; I	%	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
90; 100	f; I	%	1.5	1.4	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6
En modo de espera		%	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I55AE311F	I55BE311F	I55BE315F	I55AE315F	I55BE318F	I55AE318F	I55BE322F	I55AE322F	I55BE330F	I55AE330F	I55AE337F
Potencia de salida aparente		kVA	16	16	21.5	22	26.8	27	31.5	32	40.9	41	51
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	11	11	15	15	18.5	18.5	22	22	30	30	37
Corriente nominal de salida		A	23.5	23.5	32	32	40	40	47	47	61	61	76
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	19.5	19.5	23.9	23.9	28.3	28.3	38.2	38.2	47	47	56.2



Pérdidas de energía								
0; 25	f; I	%	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	
0; 50	f; I	%	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	
0; 100	f; I	%	1.1	1.0	1.2	1.3	0.9	
50; 25	f; I	%	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
50; 50	f; I	%	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	
50; 100	f; I	%	1.3	1.2	1.5	1.5	1.1	
90; 50	f; I	%	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6	
90; 100	f; I	%	1.6	1.5	1.9	1.7	1.5	
En modo de espera		%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY					
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803					
Identificador del modelo del producto			I55AE345F	I55AE355F	I55AE375F	I55AE390F	I55AE411F	
Potencia de salida aparente		kVA	60	75	100	121	142	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	45	55	75	90	110	
Corriente nominal de salida		A	89	110	150	180	212	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45					
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50					
Tensión nominal de alimentación		V	400					
Frecuencia de conmutación		kHz	4				2	
Potencia nominal de salida aparente		kVA	68.4	92.8	111	135	162	

Validez
Punto de
funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

Las especificaciones también se aplican a las unidades de potencia con el identificador de modelo I5D□E□□□□ en combinación con una unidad de control ISC...
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía														
0; 25	f; I	%	1.9	1.0	0.9	1.9	2.1	1.8	1.8	1.1	1.2	1.0	1.1	
0; 50	f; I	%	1.9	1.1	1.1	1.9	2.1	1.9	1.9	1.3	1.3	1.2	1.2	
0; 100	f; I	%	2.1	1.5	1.4	2.1	2.3	2.1	2.1	1.6	1.7	1.6	1.6	
50; 25	f; I	%	2.0	1.1	1.0	2.0	2.1	1.9	1.9	1.2	1.2	1.1	1.1	
50; 50	f; I	%	2.0	1.3	1.2	2.0	2.2	2.0	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	
50; 100	f; I	%	2.3	1.8	1.8	2.3	2.5	2.3	2.3	1.9	1.9	1.8	1.8	
90; 50	f; I	%	2.1	1.4	1.4	2.1	2.3	2.2	2.1	1.5	1.5	1.4	1.4	
90; 100	f; I	%	2.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	
En modo de espera		%	0.6	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA											
Número del registro mercantil			-											
Identificador del modelo del producto			I55AP137A	I55AP175A	I55AP211A	I55AP137B	I55AP137D	I55AP155B	I55AP155D	I55AP175B	I55AP175D	I55AP211B	I55AP211D	
Potencia de salida aparente		kVA	0.9	1.6	2.3	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.6	2.3	2.3	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.75	1.1	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	
Corriente nominal de salida		A	2.4	4.2	6	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2	4.2	6	6	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45											
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50											
Tensión nominal de alimentación		V	120					230						
Frecuencia de conmutación		kHz	4											
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.71	2.29	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71	1.71	2.29	2.29	

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	1.3	1.3
0; 50	f; I	%	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.7	1.6
0; 100	f; I	%	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	2.8	2.7
50; 25	f; I	%	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	1.4	1.3
50; 50	f; I	%	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	0.8	0.8	1.8	1.8
50; 100	f; I	%	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	3.1	3.1
90; 50	f; I	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	2.0	1.9
90; 100	f; I	%	2.1	1.8	2.2	1.9	1.8	1.8	1.9	1.6	1.8	3.2	3.2
En modo de espera		%	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Número del registro mercantil			-										
Identificador del modelo del producto			I55AP215B	I55AP215D	I55AP222B	I55AP222D	I55AP230C	I55AP240C	I55AP255C	I55AP275C	I55AP311C	I55AP315C	I55AP318C
Potencia de salida aparente		kVA	2.6	2.6	3.6	3.6	4.5	6.2	8.7	10.9	15.8	20.8	26.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5
Corriente nominal de salida		A	7	7	9.6	9.6	12	16.5	23	29	42	54	68
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	3.3	4.44	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	19.5	23.9



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	1.0	0.9	4.1	3.2	2.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0
0; 50	f; I	%	1.3	1.3	4.1	3.2	2.2	2.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2
0; 100	f; I	%	2.3	2.4	4.3	3.5	2.5	2.4	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6
50; 25	f; I	%	1.1	1.0	4.1	3.2	2.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1
50; 50	f; I	%	1.5	1.4	4.1	3.3	2.3	2.1	1.5	1.3	1.5	1.4	1.2
50; 100	f; I	%	2.8	2.8	4.4	3.6	2.7	2.5	1.9	1.7	1.9	1.8	1.8
90; 50	f; I	%	1.7	1.7	4.2	3.4	2.3	2.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3
90; 100	f; I	%	3.3	3.3	4.0	3.4	2.5	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
En modo de espera		%	0.1	0.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY				Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA						
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803				-						
Identificador del modelo del producto			I55AP330C	I55AP345C	I55AP137F	I55AP155F	I55AP175F	I55AP211F	I55AP215F	I55AP222F	I55AP230F	I55AP240F	I55AP255F
Potencia de salida aparente		kVA	34.4	57.9	0.9	1.2	1.6	2.1	2.6	3.8	4.9	6.4	8.7
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	30	45	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5
Corriente nominal de salida		A	89	150	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	13
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230				400						
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	38.2	68.4	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	3.1
0; 50	f; I	%	0.9	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	3.3
0; 100	f; I	%	1.3	1.2	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	3.5
50; 25	f; I	%	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	3.2
50; 50	f; I	%	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	3.3
50; 100	f; I	%	1.5	1.4	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	3.6
90; 50	f; I	%	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	3.3
90; 100	f; I	%	1.5	1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	3.7
En modo de espera		%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA					Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY					Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA
Número del registro mercantil			-					Hannover HRB 204803					-
Identificador del modelo del producto			I55AP275F	I55AP311F	I55AP315F	I55AP318F	I55AP322F	I55AP330F	I55AP337F	I55AP345F	I55AP355F	I55AP375F	I55AP175G
Potencia de salida aparente		kVA	11	15.8	21.5	26.8	31.5	39.3	48.9	57.3	70.8	96.6	1.7
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	0.75
Corriente nominal de salida		A	16.5	23.5	32	40	47	61	76	89	110	150	1.7
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										60
Tensión nominal de alimentación		V	400										600
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	47	56.2	68.4	92.8	111	1.19



Pérdidas de energía											
0; 25	f; I	%	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6
0; 50	f; I	%	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7
0; 100	f; I	%	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.4	1.3	1.0
50; 25	f; I	%	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6
50; 50	f; I	%	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7
50; 100	f; I	%	1.6	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.5	1.3	1.1
90; 50	f; I	%	1.4	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	0.9	0.7
90; 100	f; I	%	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.2	1.6	1.5	1.2
En modo de espera		%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA								
Número del registro mercantil			-								
Identificador del modelo del producto			I55AP215G	I55AP222G	I55AP240G	I55AP255G	I55AP275G	I55AP311G	I55AP315G	I55AP318G	I55AP322G
Potencia de salida aparente		kVA	2.7	3.9	6.1	9.1	11.1	17.1	22.1	27.2	32.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
Corriente nominal de salida		A	2.7	3.9	6.1	9	11	17	22	27	32
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45								
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	60								
Tensión nominal de alimentación		V	600								
Frecuencia de conmutación		kHz	4								
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.8	2.7	1.8	1.6	1.5	1.6	2.0	1.7	1.0	0.8	0.9
0; 50	f; I	%	2.9	2.7	1.9	1.8	1.7	1.8	2.3	2.0	1.2	1.0	1.1
0; 100	f; I	%	3.1	3.0	2.4	2.4	2.2	2.3	3.0	2.7	1.9	1.7	1.9
50; 25	f; I	%	2.9	2.7	1.8	1.6	1.6	1.6	2.1	1.8	1.0	0.9	0.9
50; 50	f; I	%	2.9	2.8	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	2.1	1.3	1.1	1.2
50; 100	f; I	%	3.3	3.2	2.5	2.5	2.3	2.4	3.2	2.9	2.1	1.8	2.1
90; 50	f; I	%	3.0	2.8	2.1	2.0	1.8	1.9	2.5	2.2	1.4	1.2	1.3
90; 100	f; I	%	3.0	3.0	2.4	2.4	2.2	2.3	3.0	2.8	2.1	1.9	2.0
En modo de espera		%	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I55AM137C	I55AM155C	I55AM175C	I55AM211C	I55AM215C	I55AM222C	I55AM230C	I55AM240C	I55AM255C	I55AM275C	I55AM311C
Potencia de salida aparente		kVA	0.8	1.1	1.5	2.1	2.4	3.3	4.2	5.7	8.0	10.0	14.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11.0
Corriente nominal de salida		A	2.4	3.2	4.2	6	7	9.6	12	16.5	23	29	42
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230										
Frecuencia de conmutación		kHz	8										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	14.4	19.5

Pérdidas de energía														
0; 25	f; I	%	1.1	0.7	0.7	3.6	3.2	2.1	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	
0; 50	f; I	%	1.5	0.9	0.9	3.6	3.2	2.3	1.9	1.5	1.5	2.1	2.1	
0; 100	f; I	%	2.5	1.7	1.8	3.8	3.4	2.6	2.3	1.8	1.8	2.6	2.6	
50; 25	f; I	%	1.2	0.7	0.7	3.6	3.2	2.2	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	
50; 50	f; I	%	1.6	1.1	1.1	3.6	3.2	2.3	2.0	1.5	1.5	2.2	2.1	
50; 100	f; I	%	2.7	2.0	2.1	3.9	3.5	2.7	2.3	1.9	1.9	2.7	2.7	
90; 50	f; I	%	1.7	1.2	1.2	3.7	3.3	2.3	2.0	1.6	1.5	2.2	2.2	
90; 100	f; I	%	2.8	2.2	2.3	3.4	3.1	2.4	2.1	1.7	1.8	2.4	2.4	
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803											
Identificador del modelo del producto			I55AM315C	I55AM318C	I55AM322C	I55AM137F	I55AM155F	I55AM175F	I55AM211F	I55AM215F	I55AM222F	I55AM230F	I55AM240F	
Potencia de salida aparente		kVA	18.7	23.6	27.7	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.7	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	15.0	18.5	22.0	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	
Corriente nominal de salida		A	54	68	80	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40											
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50											
Tensión nominal de alimentación		V	230					400						
Frecuencia de conmutación		kHz	8	4			8							
Potencia nominal de salida aparente		kVA	19.5	23.9	28.3	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	



Pérdidas de energía											
0; 25	f; I	%	1.2	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.9	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	0.7	0.7
0; 100	f; I	%	1.9	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	2.0	1.3	1.3
50; 25	f; I	%	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	0.5
50; 50	f; I	%	1.4	1.6	1.4	1.2	1.2	1.0	1.3	0.8	0.7
50; 100	f; I	%	2.0	2.3	2.2	2.0	1.9	1.6	2.1	1.4	1.4
90; 50	f; I	%	1.4	1.7	1.5	1.3	1.2	1.0	1.3	0.8	0.8
90; 100	f; I	%	1.8	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	2.0	1.5	1.5
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY								
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803								
Identificador del modelo del producto			I55AM255F	I55AM275F	I55AM311F	I55AM315F	I55AM318F	I55AM322F	I55AM330F	I55AM337F	I55AM345F
Potencia de salida aparente		kVA	7.8	10.0	14.2	19.3	24.1	28.3	36.8	45.8	50.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0
Corriente nominal de salida		A	13	16.5	23.5	32	40	47	61	76	84
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40								
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50								
Tensión nominal de alimentación		V	400								
Frecuencia de conmutación		kHz	8								4
Potencia nominal de salida aparente		kVA	9.95	9.95	14.4	19.5	28.3	38.2	38.2	47.0	56.2

Punto de funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.8	2.7	1.8	1.6	1.5	1.6	2.0	1.7	1.0	0.8	0.9
0; 50	f; I	%	2.9	2.7	1.9	1.8	1.7	1.8	2.3	2.0	1.2	1.0	1.1
0; 100	f; I	%	3.1	3.0	2.4	2.4	2.2	2.3	3.0	2.7	1.9	1.7	1.9
50; 25	f; I	%	2.9	2.7	1.8	1.6	1.6	1.6	2.1	1.8	1.0	0.9	0.9
50; 50	f; I	%	2.9	2.8	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	2.1	1.3	1.1	1.2
50; 100	f; I	%	3.3	3.2	2.5	2.5	2.3	2.4	3.2	2.9	2.1	1.8	2.1
90; 50	f; I	%	3.0	2.8	2.1	2.0	1.8	1.9	2.5	2.2	1.4	1.2	1.3
90; 100	f; I	%	3.0	3.0	2.4	2.4	2.2	2.3	3.0	2.8	2.1	1.9	2.0
En modo de espera		%	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I65AM137C	I65AM155C	I65AM175C	I65AM211C	I65AM215C	I65AM222C	I65AM230C	I65AM240C	I65AM255C	I65AM275C	I65AM311C
Potencia de salida aparente		kVA	0.8	1.1	1.5	2.1	2.4	3.3	4.2	5.7	8.0	10.0	14.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11.0
Corriente nominal de salida		A	2.4	3.2	4.2	6	7	9.6	12	16.5	23	29	42
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230										
Frecuencia de conmutación		kHz	8										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	14.4	19.5

Pérdidas de energía														
0; 25	f; I	%	1.1	0.7	0.7	3.6	3.2	2.1	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	
0; 50	f; I	%	1.5	0.9	0.9	3.6	3.2	2.3	1.9	1.5	1.5	2.1	2.1	
0; 100	f; I	%	2.5	1.7	1.8	3.8	3.4	2.6	2.3	1.8	1.8	2.6	2.6	
50; 25	f; I	%	1.2	0.7	0.7	3.6	3.2	2.2	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	
50; 50	f; I	%	1.6	1.1	1.1	3.6	3.2	2.3	2.0	1.5	1.5	2.2	2.1	
50; 100	f; I	%	2.7	2.0	2.1	3.9	3.5	2.7	2.3	1.9	1.9	2.7	2.7	
90; 50	f; I	%	1.7	1.2	1.2	3.7	3.3	2.3	2.0	1.6	1.5	2.2	2.2	
90; 100	f; I	%	2.8	2.2	2.3	3.4	3.1	2.4	2.1	1.7	1.8	2.4	2.4	
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803											
Identificador del modelo del producto			I65AM315C	I65AM318C	I65AM322C	I65AM137F	I65AM155F	I65AM175F	I65AM211F	I65AM215F	I65AM222F	I65AM230F	I65AM240F	
Potencia de salida aparente		kVA	18.7	23.6	27.7	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.7	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	15.0	18.5	22.0	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	
Corriente nominal de salida		A	54	68	80	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40											
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50											
Tensión nominal de alimentación		V	230					400						
Frecuencia de conmutación		kHz	8	4			8							
Potencia nominal de salida aparente		kVA	19.5	23.9	28.3	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	



Pérdidas de energía											
0; 25	f; I	%	1.2	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.9	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	0.7	0.7
0; 100	f; I	%	1.9	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	2.0	1.3	1.3
50; 25	f; I	%	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	0.5
50; 50	f; I	%	1.4	1.6	1.4	1.2	1.2	1.0	1.3	0.8	0.7
50; 100	f; I	%	2.0	2.3	2.2	2.0	1.9	1.6	2.1	1.4	1.4
90; 50	f; I	%	1.4	1.7	1.5	1.3	1.2	1.0	1.3	0.8	0.8
90; 100	f; I	%	1.8	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	2.0	1.5	1.5
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY								
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803								
Identificador del modelo del producto			I65AM255F	I65AM275F	I65AM311F	I65AM315F	I65AM318F	I65AM322F	I65AM330F	I65AM337F	I65AM345F
Potencia de salida aparente		kVA	7.8	10.0	14.2	19.3	24.1	28.3	36.8	45.8	50.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0
Corriente nominal de salida		A	13	16.5	23.5	32	40	47	61	76	84
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40								
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50								
Tensión nominal de alimentación		V	400								
Frecuencia de conmutación		kHz	8								4
Potencia nominal de salida aparente		kVA	9.95	9.95	14.4	19.5	28.3	38.2	38.2	47.0	56.2

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía												
0; 25	f; I	%	4.2	3.3	2.3	1.7	1.2	1.1	1.4	1.4	0.9	0.9
0; 50	f; I	%	4.2	3.4	2.4	1.9	1.4	1.3	1.6	1.5	1.0	1.1
0; 100	f; I	%	4.4	3.6	2.8	2.2	1.7	1.6	2.0	1.9	1.4	1.6
50; 25	f; I	%	4.2	3.4	2.3	1.7	1.2	1.1	1.4	1.4	0.9	0.9
50; 50	f; I	%	4.2	3.4	2.5	1.9	1.4	1.3	1.6	1.6	1.0	1.2
50; 100	f; I	%	4.5	3.7	2.8	2.3	1.8	1.7	2.2	2.1	1.5	1.8
90; 50	f; I	%	4.3	3.4	2.5	2.0	1.4	1.4	1.7	1.7	1.1	1.2
90; 100	f; I	%	4.5	3.8	2.9	2.4	1.9	1.9	2.5	2.3	1.7	2.0
En modo de espera		%	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803									
Identificador del modelo del producto			E84DGDVB3714	E84DGDVB5514	E84DGDVB7514	E84DGDVB1124	E84DGDVB1524	E84DGDVB2224	E84DGDVB3024	E84DGDVB4024	E84DGDVB5524	E84DGDVB7524
Potencia de salida aparente		kVA	0.8	1.1	1.5	2	2.4	3	4.4	5.7	7.8	9.9
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
Corriente nominal de salida		A	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45									
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50									
Tensión nominal de alimentación		V	400									
Frecuencia de conmutación		kHz	4									
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	9.95

Validez
Punto de
funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

Las especificaciones también son válidas para 8400 motec para montaje en pared con identificador de modelo Z□5... y la misma potencia nominal indicativa del motor.
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	5.2	3.3	2.5	1.5	1.3	1.0	0.8	4.2	3.0	1.8	1.4
0; 50	f; I	%	5.3	3.4	2.6	1.7	1.4	1.1	0.9	4.2	3.0	1.9	1.5
0; 100	f; I	%	5.6	3.6	2.9	2.0	1.8	1.4	1.2	4.4	3.2	2.1	1.7
50; 25	f; I	%	5.4	3.5	2.7	1.6	1.4	1.1	0.9	4.3	3.1	1.8	1.4
50; 50	f; I	%	5.6	3.6	2.9	1.9	1.8	1.4	1.2	4.3	3.1	2.0	1.6
50; 100	f; I	%	6.4	4.5	3.8	2.9	2.7	2.3	2.2	4.7	3.6	2.4	2.0
90; 50	f; I	%	6.1	4.2	3.6	2.5	2.3	1.9	1.8	4.5	3.4	2.2	1.8
90; 100	f; I	%	2.2	1.7	1.9	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5	1.8	1.7	1.8
En modo de espera		%	1.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	1.0	0.8	0.6	0.6
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Número del registro mercantil			-										
Identificador del modelo del producto			E84AVB□E251 2	E84AVB□E371 2	E84AVB□E551 2	E84AVB□E751 2	E84AVB□E112 2	E84AVB□E152 2	E84AVB□E222 2	E84AVB□E371 4	E84AVB□E551 4	E84AVB□E751 4	E84AVB□E112 4
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.2	1.6	2.1
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230							400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29

Pérdidas de energía					
0; 25	f; I	%	0.9	0.7	0.6
0; 50	f; I	%	1.0	0.8	0.6
0; 100	f; I	%	1.2	1.0	0.8
50; 25	f; I	%	1.0	0.8	0.6
50; 50	f; I	%	1.1	0.9	0.8
50; 100	f; I	%	1.5	1.3	1.2
90; 50	f; I	%	1.3	1.1	1.0
90; 100	f; I	%	1.5	1.5	1.6
En modo de espera		%	0.4	0.3	0.2
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA		
Número del registro mercantil			-		
Identificador del modelo del producto			E84AVB□E1524	E84AVB□E2224	E84AVB□E3024
Potencia de salida aparente		kVA	2.5	3.6	4.8
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	3
Corriente nominal de salida		A	3.9	5.6	7.3
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45		
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50		
Tensión nominal de alimentación		V	400		
Frecuencia de conmutación		kHz	4		
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	5.85

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3
0; 50	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5
0; 100	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8
50; 25	f; I	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4
50; 50	f; I	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5
50; 100	f; I	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0
90; 50	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6
90; 100	f; I	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1
En modo de espera		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230							400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; I	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; I	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; I	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; I	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; I	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; I	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
En modo de espera		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Potencia de salida aparente		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Corriente nominal de salida		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2



Pérdidas de energía				
0; 25	f; I	%	0.5	0.6
0; 50	f; I	%	0.7	0.8
0; 100	f; I	%	1.2	1.4
50; 25	f; I	%	0.5	0.6
50; 50	f; I	%	0.7	0.8
50; 100	f; I	%	1.3	1.6
90; 50	f; I	%	0.8	1.0
90; 100	f; I	%	1.6	1.9
En modo de espera		%	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY	
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803	
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□3734	E84AV□C□4534
Potencia de salida aparente		kVA	47.4	55.5
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	37	45
Corriente nominal de salida		A	76	89
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45	
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50	
Tensión nominal de alimentación		V	400	
Frecuencia de conmutación		kHz	4	
Potencia nominal de salida aparente		kVA	56.2	56.2

□
Punto de funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3
0; 50	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5
0; 100	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8
50; 25	f; I	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4
50; 50	f; I	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5
50; 100	f; I	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0
90; 50	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6
90; 100	f; I	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1
En modo de espera		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230							400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; I	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; I	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; I	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; I	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; I	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; I	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
En modo de espera		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Potencia de salida aparente		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Corriente nominal de salida		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2



Pérdidas de energía				
0; 25	f; I	%	0.5	0.6
0; 50	f; I	%	0.7	0.8
0; 100	f; I	%	1.2	1.4
50; 25	f; I	%	0.5	0.6
50; 50	f; I	%	0.7	0.8
50; 100	f; I	%	1.3	1.6
90; 50	f; I	%	0.8	1.0
90; 100	f; I	%	1.6	1.9
En modo de espera		%	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY	
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803	
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□3734	E84AV□C□4534
Potencia de salida aparente		kVA	47.4	55.5
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	37	45
Corriente nominal de salida		A	76	89
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45	
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50	
Tensión nominal de alimentación		V	400	
Frecuencia de conmutación		kHz	4	
Potencia nominal de salida aparente		kVA	56.2	56.2

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3
0; 50	f; I	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5
0; 100	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8
50; 25	f; I	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4
50; 50	f; I	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5
50; 100	f; I	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0
90; 50	f; I	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6
90; 100	f; I	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1
En modo de espera		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230							400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; I	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; I	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; I	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; I	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; I	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; I	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; I	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
En modo de espera		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Potencia de salida aparente		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Corriente nominal de salida		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2



Pérdidas de energía				
0; 25	f; I	%	0.5	0.6
0; 50	f; I	%	0.7	0.8
0; 100	f; I	%	1.2	1.4
50; 25	f; I	%	0.5	0.6
50; 50	f; I	%	0.7	0.8
50; 100	f; I	%	1.3	1.6
90; 50	f; I	%	0.8	1.0
90; 100	f; I	%	1.6	1.9
En modo de espera		%	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY	
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803	
Identificador del modelo del producto			E84AV□C□3734	E84AV□C□4534
Potencia de salida aparente		kVA	47.4	55.5
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	37	45
Corriente nominal de salida		A	76	89
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45	
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50	
Tensión nominal de alimentación		V	400	
Frecuencia de conmutación		kHz	4	
Potencia nominal de salida aparente		kVA	56.2	56.2

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía							
0; 25	f; I	%	3.6	1.8	1.5	1.4	0.7
0; 50	f; I	%	3.8	2.0	1.6	1.5	0.9
0; 100	f; I	%	4.2	2.3	2.0	1.9	1.2
50; 25	f; I	%	3.7	1.8	1.5	1.4	0.8
50; 50	f; I	%	3.8	2.0	1.7	1.6	0.9
50; 100	f; I	%	4.2	2.4	2.1	2.0	1.4
90; 50	f; I	%	3.9	2.1	1.7	1.6	1.0
90; 100	f; I	%	4.3	2.5	2.2	2.1	1.5
En modo de espera		%	1.6	0.8	0.5	0.4	0.2
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY				
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803				
Identificador del modelo del producto			E84D□□□□7514	E84D□□□□1524	E84D□□□□3024	E84D□□□□4024	E84D□□□□7524
Potencia de salida aparente		kVA	1.5	2.4	4.6	5.9	10
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.75	1.5	3	4	7.5
Corriente nominal de salida		A	2.4	3.9	7.3	9.5	16
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45				
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50				
Tensión nominal de alimentación		V	400				
Frecuencia de conmutación		kHz	4				
Potencia nominal de salida aparente		kVA	1.71	3.3	5.85	7.38	14.4

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	4.3	2.9	1.7	1.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
0; 50	f; I	%	4.4	3.1	1.9	1.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
0; 100	f; I	%	4.6	3.5	2.2	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
50; 25	f; I	%	4.4	3.0	1.8	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
50; 50	f; I	%	4.4	3.2	1.9	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
50; 100	f; I	%	4.7	3.7	2.3	1.9	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
90; 50	f; I	%	4.5	3.3	2.0	1.6	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8
90; 100	f; I	%	4.9	4.0	2.5	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6
En modo de espera		%	1.2	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			EVF9321	EVF9322	EVF9323	EVF9324	EVF9325	EVF9326	EVF9327	EVF9328	EVF9329	EVF9330	EVF9331
Potencia de salida aparente		kVA	1	1.7	2.7	4.8	9	16.3	22.2	32.6	41.6	61.7	76.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.75	1.5	3	5.5	11	15	22	30	45	55
Corriente nominal de salida		A	1.5	2.5	3.9	7	13	23.5	32	47	59	89	110
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.71	3.3	5.85	9.95	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.5					0.4					
0; 50	f; I	%	0.7					0.5					
0; 100	f; I	%	1.2					1.0					
50; 25	f; I	%	0.5					0.4					
50; 50	f; I	%	0.8					0.6					
50; 100	f; I	%	1.4					1.2					
90; 50	f; I	%	0.9					0.7					
90; 100	f; I	%	1.7					1.5					
En modo de espera		%	0.1					0.1					
Nivel de eficiencia			IE2					IE2					
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			EVF9332					EVF9333					
Potencia de salida aparente		kVA	103.9					131.2					
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	75					90					
Corriente nominal de salida		A	150					180					
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4					2					
Potencia nominal de salida aparente		kVA	111					135					

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	4.7	2.9	2.2	1.3	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.3	2.6
0; 50	f; I	%	4.7	2.9	2.3	1.4	0.9	0.7	1.0	0.8	0.5	0.4	2.7
0; 100	f; I	%	5.0	3.2	2.5	1.8	1.1	1.0	1.3	1.2	0.8	0.7	2.9
50; 25	f; I	%	4.8	3.1	2.4	1.4	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	2.7
50; 50	f; I	%	5.0	3.2	2.5	1.6	1.1	1.0	1.3	1.1	0.7	0.6	2.8
50; 100	f; I	%	5.9	4.1	3.1	2.3	1.7	1.7	2.2	2.1	1.5	1.4	3.2
90; 50	f; I	%	5.6	3.8	2.9	2.0	1.4	1.3	1.8	1.7	1.1	1.0	3.0
90; 100	f; I	%	4.3	4.1	4.2	3.5	3.0	2.9	3.4	3.2	2.5	2.2	4.2
En modo de espera		%	0.9	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E82□V251K2C	E82□V371K2C	E82□V551K2C	E82□V751K2C	E82□V152K2C	E82□V222K2C	E82□V302K2C	E82□V402K2C	E82□V552K2C	E82□V752K2C	E82□V551K4C
Potencia de salida aparente		kVA	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	4.2	5.8	7.9	10	1.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	0.55
Corriente nominal de salida		A	1.7	2.4	3	4	7	9.5	12	16.5	22.5	28.6	1.8
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230										400
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	14.4	1.19

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
0; 50	f; I	%	1.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
0; 100	f; I	%	1.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
50; 25	f; I	%	1.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
50; 50	f; I	%	1.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
50; 100	f; I	%	2.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
90; 50	f; I	%	2.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
90; 100	f; I	%	3.5	3.0	2.9	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	1.8	1.7	1.7
En modo de espera		%	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E82□V751K4C	E82□V152K4C	E82□V222K4C	E82□V302K4C	E82□V402K4C	E82□V552K4C	E82□V752K4C	E82□V113K4C	E82□V153K4B	E82□V223K4B	E82□V303K4B
Potencia de salida aparente		kVA	1.6	3.1	3.7	4.8	6.2	8.5	10.8	15.4	21	30.8	38.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Corriente nominal de salida		A	2.4	4.7	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	47	59
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	1.71	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	38.2	47



Pérdidas de energía						
0; 25	f; I	%	0.2	0.1	0.1	0.2
0; 50	f; I	%	0.2	0.2	0.2	0.3
0; 100	f; I	%	0.4	0.4	0.4	0.5
50; 25	f; I	%	0.2	0.2	0.2	0.3
50; 50	f; I	%	0.4	0.4	0.5	0.6
50; 100	f; I	%	1.1	1.0	1.3	1.7
90; 50	f; I	%	0.8	0.8	0.9	1.2
90; 100	f; I	%	1.6	1.6	1.8	2.2
En modo de espera		%	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY			
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803			
Identificador del modelo del producto			E82□V453K4B	E82□V553K4B	E82□V753K4B	E82□V903K4B
Potencia de salida aparente		kVA	58.3	72	98.2	104.1
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	45	55	75	90
Corriente nominal de salida		A	89	110	150	180
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40			
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50			
Tensión nominal de alimentación		V	400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4			
Potencia nominal de salida aparente		kVA	68.4	92.8	111	111

□
Punto de funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía												
0; 25	f; I	%	4.7	2.9	2.6	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2
0; 50	f; I	%	4.7	2.9	2.7	1.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
0; 100	f; I	%	5.0	3.2	2.9	1.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5
50; 25	f; I	%	4.8	3.1	2.7	1.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
50; 50	f; I	%	5.0	3.2	2.8	1.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4
50; 100	f; I	%	5.9	4.1	3.2	2.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90; 50	f; I	%	5.6	3.8	3.0	2.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6
90; 100	f; I	%	4.3	4.1	2.9	2.6	2.1	2.1	2.4	2.4	2.3	2.0
En modo de espera		%	0.9	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803									
Identificador del modelo del producto			E82MV251_2	E82MV371_2	E82MV551_4	E82MV751_4	E82MV152_4	E82MV222_4	E82MV302_4	E82MV402_4	E82MV552_4	E82MV752_4
Potencia de salida aparente		kVA	0.7	1.0	1.4	1.9	3.0	4.4	5.8	7.5	10.2	10.8
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
Corriente nominal de salida		A	2.0	2.9	2.1	2.9	4.6	6.7	8.8	11.4	15.6	16.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40									
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50									
Tensión nominal de alimentación		V	230				400					
Frecuencia de conmutación		kHz	4									
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	2.9	2.5	1.6	1.1	1.0	1.2	0.8	4.2	2.5	1.3	1.3
0; 50	f; I	%	2.9	2.5	1.7	1.2	1.1	1.3	1.0	4.2	2.7	1.5	1.4
0; 100	f; I	%	3.1	2.7	2.0	1.5	1.5	1.7	1.5	4.5	2.9	1.8	1.8
50; 25	f; I	%	2.9	2.5	1.6	1.2	1.1	1.2	0.9	4.3	2.6	1.4	1.3
50; 50	f; I	%	3.0	2.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.1	4.3	2.7	1.6	1.5
50; 100	f; I	%	3.3	2.9	2.2	1.7	1.7	2.0	1.8	4.6	3.1	2.0	1.9
90; 50	f; I	%	3.1	2.7	1.9	1.4	1.4	1.5	1.2	4.4	2.8	1.7	1.6
90; 100	f; I	%	3.4	3.1	2.4	2.0	2.1	2.2	2.0	4.8	3.2	2.4	2.1
En modo de espera		%	1.5	1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	1.3	0.9	0.3	0.2
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I95AE137D	I95AE155D	I95AE175D	I95AE215D	I95AE222C	I95AE240C	I95AE255C	I95AE155F	I95AE175F	I95AE222F	I95AE240F
Potencia de salida aparente		kVA	0.9	1.2	1.6	2.6	3.6	6.2	8.7	1.2	1.6	3.8	6.4
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	4	5.5	0.55	0.75	2.2	4
Corriente nominal de salida		A	2.4	3.2	4.2	7	9.6	16.5	23	1.8	2.4	5.6	9.5
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	230							400			
Frecuencia de conmutación		kHz	4										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	7.38	9.95	1.19	1.71	4.44	7.38

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0; 50	f; I	%	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5
0; 100	f; I	%	1.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0
50; 25	f; I	%	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
50; 50	f; I	%	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6
50; 100	f; I	%	1.5	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2
90; 50	f; I	%	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7
90; 100	f; I	%	1.7	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6	1.5	1.9	1.8	1.8	1.5
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			I95AE275F	I95AE311F	I95AE315F	I95AE322F	I95AE330F	I95AE345F	I95AE355F	I95AE375F	I95AE390F	I95AE411F	
Potencia de salida aparente		kVA	11	16	22	32	41	60	75	100	121	-	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	7.5	11	15	22	30	45	55	75	90	110	
Corriente nominal de salida		A	16.5	23.5	32	47	61	89	110	150	180	212	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4										2
Potencia nominal de salida aparente		kVA	14.4	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8	111	135	162	

Punto de funcionamiento (f; I) f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Pérdidas de energía Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	8.7	5.2	3.0	2.7	1.9	1.6	1.3	1.3	0.6	0.7	0.7
0; 50	f; I	%	8.7	5.5	3.2	2.9	2.2	1.8	1.5	1.6	0.8	0.9	0.9
0; 100	f; I	%	9.0	5.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1	2.3	1.2	1.4	1.4
50; 25	f; I	%	8.7	5.3	3.1	2.7	2.0	1.6	1.3	1.4	0.6	0.7	0.7
50; 50	f; I	%	8.7	5.5	3.3	3.0	2.2	1.8	1.6	1.7	0.8	1.0	1.0
50; 100	f; I	%	9.1	6.0	3.8	3.6	2.9	2.5	2.3	2.5	1.4	1.7	1.7
90; 50	f; I	%	8.8	5.5	3.3	3.1	2.3	1.9	1.7	1.7	0.9	1.1	1.1
90; 100	f; I	%	9.2	6.1	3.9	3.8	3.1	2.7	2.5	2.7	1.6	2.2	2.1
En modo de espera		%	2.1	1.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E94□S□E0024	E94□S□E0034	E94□S□E0044	E94□S□E0074	E94□S□E0134	E94□S□E0174	E94□S□E0244	E94□S□E0324	E94□S□E0474	E94□S□E0594	E94□S□E0864
Potencia de salida aparente		kVA	0.9	1.6	2.5	4.4	8.1	10.3	14.7	20	29.3	36.8	53.6
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.75	1.5	3	5.5	7.5	11	15	22	30	45
Corriente nominal de salida		A	1.5	2.5	4	7	13	16.5	23.5	32	47	59	86
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	8								4		
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.71	3.3	4.44	9.95	14.4	19.5	23.9	38.2	38.2	56.2

Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	0.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8			
0; 50	f; I	%	0.8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.2	0.9			
0; 100	f; I	%	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.9	1.5			
50; 25	f; I	%	0.7	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	0.8			
50; 50	f; I	%	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3	1.1			
50; 100	f; I	%	1.8	2.0	2.0	2.0	1.7	1.6	2.2	1.8			
90; 50	f; I	%	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.5	1.2			
90; 100	f; I	%	2.3	2.3	2.2	2.4	2.1	2.0	2.6	2.2			
En modo de espera		%	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2			
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			E94BS□E1044	E94BS□E1454	E94BS□E1724	E94BS□E2024	E94BS□E2454	E94BS□E2924	E94BS□E3664	E94BS□E4604			
Potencia de salida aparente		kVA	64.8	90	107	126	153	182	228	287			
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	55	75	90	110	132	160	200	250			
Corriente nominal de salida		A	104	145	172	202	245	292	366	460			
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	45										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	4					2					
Potencia nominal de salida aparente		kVA	68.4	92.8	111	135	162	196	242	302			

□

Punto de funcionamiento (f; I)

Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto
f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par
Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.
Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Pérdidas de energía													
0; 25	f; I	%	7.1	4.9	2.8	2.3	1.2	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7
0; 50	f; I	%	7.1	5.1	3.0	2.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9
0; 100	f; I	%	7.4	5.7	3.5	3.0	1.9	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5
50; 25	f; I	%	7.1	4.9	2.8	2.3	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
50; 50	f; I	%	7.2	5.2	3.0	2.5	1.4	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0
50; 100	f; I	%	7.6	5.9	3.6	3.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7
90; 50	f; I	%	7.2	5.3	3.1	2.6	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
90; 100	f; I	%	7.8	6.2	3.8	3.3	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0
En modo de espera		%	1.2	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803										
Identificador del modelo del producto			EVS9321	EVS9322	EVS9323	EVS9324	EVS9325	EVS9326	EVS9327	EVS9328	EVS9329	EVS9330	EVS9331
Potencia de salida aparente		kVA	1	1.7	2.7	4.8	9	16.3	22.2	32.6	40.9	61.6	76.2
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	0.37	0.75	1.5	3	5.5	11	15	22	30	45	55
Corriente nominal de salida		A	1.5	2.5	3.9	7	13	23.5	32	47	59	89	110
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40										
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50										
Tensión nominal de alimentación		V	400										
Frecuencia de conmutación		kHz	8										
Potencia nominal de salida aparente		kVA	0.977	1.71	3.3	5.85	9.95	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8

Pérdidas de energía					
0; 25	f; I	%	0.7	0.4	
0; 50	f; I	%	0.9	0.6	
0; 100	f; I	%	1.5	1.1	
50; 25	f; I	%	0.7	0.5	
50; 50	f; I	%	1.0	0.7	
50; 100	f; I	%	1.8	1.3	
90; 50	f; I	%	1.1	0.8	
90; 100	f; I	%	2.1	1.7	
En modo de espera		%	0.1	0.1	
Nivel de eficiencia			IE2	IE2	
Nombre del fabricante			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY		
Número del registro mercantil			Hannover HRB 204803		
Identificador del modelo del producto			EVS9332	EVS9333	
Potencia de salida aparente		kVA	100.5	142	
Potencia nominal de salida indicativas del motor		kW	75	90	
Corriente nominal de salida		A	145	171	
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	40		
Frecuencia nominales de alimentación		Hz	50		
Tensión nominal de alimentación		V	400		
Frecuencia de conmutación		kHz	8	4	
Potencia nominal de salida aparente		kVA	111	135	

□

Punto de funcionamiento (f; I)
Pérdidas de energía

Marcador de posición para las variantes del producto

f = frecuencia estatórica relativa del motor; I = corriente relativa generadora de par

Las pérdidas de energía en los puntos de funcionamiento (f; I) y en modo de espera se refieren a la potencia nominal de salida aparente.

Las pérdidas de potencia para las opciones (por ejemplo, para el diagnóstico) y para los accesorios (por ejemplo, las reactancias de red) se pueden encontrar en la documentación adicional del producto en Internet.



Características asignadas de la reactancia

Tipo	Número de material	Corriente nominal	Número de fases	Inductancia	Potencia disipada	Dimensiones (Al. x An. x P)	Peso
		[A]		[mH]	[W]	[mm]	[kg]
ELN1-0250H018	13553732	18	1	2.5	50	90 x 96 x 96	2.1
ELN1-0500H009	13553611	9	1	5	25	82 x 66 x 75	1.1
ELN1-0900H005	13553593	5	1	9	15	82 x 66 x 75	1.1
EZAELN3002B153	13553735	2	3	14.7	5.8	56 x 77 x 100	0.53
EZAELN3002B203	13553734	1.5	3	19.6	3.8	56 x 77 x 100	0.52
EZAELN3004B742	13553736	4	3	7.35	11.5	60 x 95 x 117	1.31
EZAELN3006B492	13553737	6	3	4.9	17.3	69 x 95 x 117	1.45
EZAELN3008B372	13553738	8	3	3.68	23.1	85 x 120 x 140	1.9
EZAELN3010B292	13553739	10	3	2.94	28.9	85 x 120 x 140	2
EZAELN3016B182	13553740	16	3	1.84	46.1	95 x 120 x 140	2.7
EZAELN3020B152	13553741	20	3	1.47	57.6	95 x 155 x 165	3.8
EZAELN3025B122	13553752	25	3	1.18	72	110 x 155 x 170	5.8
EZAELN3030B981	13553753	30	3	0.98	86.4	110 x 155 x 170	5.85
EZAELN3035B841	13553754	35	3	0.84	101	110 x 155 x 170	5.95
EZAELN3040B741	13553755	40	3	0.74	116	102 x 185 x 195	6.8
EZAELN3045B651	13553756	45	3	0.65	130	112 x 185 x 200	8.25
EZAELN3050B591	13553757	50	3	0.59	144	112 x 185 x 210	8.35
EZAELN3063B471	13553758	63	3	0.47	181	117 x 185 x 210	9.65
EZAELN3080B371	13553759	80	3	0.37	230	125 x 210 x 240	12.5
EZAELN3090B331	13553760	90	3	0.33	273	149 x 267 x 205	10.95
EZAELN3100B301	13553761	100	3	0.3	303	173 x 267 x 205	16.3
EZAELN3125B241	13553763	125	3	0.24	378	179 x 291 x 215	17.1
EZAELN3160B191	13553764	160	3	0.19	500	189 x 291 x 215	22.1
EZAELN3180B171	13553765	180	3	0.17	570	164 x 316 x 235	25
EZAELN3200B151	13553766	200	3	0.15	605	194 x 352 x 265	25
EZAELN3250B121	13426784	250	3	0.12	758	158 x 352 x 265	31




Características asignadas del filtro

Tipo	Número de material	Corriente nominal	Número de fases	Potencia disipada	Dimensiones (Al. x An. x P)	Peso
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
E84AZESM2234LD	13391418	42	3	57	436 x 205 x 90	14
E84AZESM2234LDN001	13391419	50.8	3	80	436 x 205 x 90	18.5
E84AZESM3034LD	13391420	55	3	85	590 x 250 x 105	23
E84AZESM3734LD	13391421	68	3	89	590 x 250 x 105	25
E84AZESM4534LD	13391462	80	3	100	590 x 250 x 105	30
E84AZESM4534LDN001	13391463	96	3	125	590 x 250 x 105	32
E84AZESR1534LD	13565527	29	3	30	361 x 140 x 60	3.4
E84AZESR1534SD	13565526	29	3	24	361 x 140 x 60	3.4
E84AZESR1834LD	13391417	50.4	3	32	436 x 205 x 90	0
E84AZESR2222LD	13565516	22	1	8.7	317 x 70 x 60	1.3
E84AZESR2222LL	13565514	22	1	14.1	317 x 70 x 60	1.6
E84AZESR2222SD	13565515	22	1	14.1	317 x 70 x 60	1.6
E84AZESR2224LD	13565520	7.3	3	7.2	317 x 70 x 60	1.2
E84AZESR2224SD	13565519	7.3	3	7.4	317 x 70 x 60	1.4
E84AZESR3024LD	13565522	9.8	3	9.7	317 x 70 x 60	1.3
E84AZESR3024SD	13565521	9.8	3	11.8	317 x 70 x 60	1.5
E84AZESR3712LD	13565510	5	1	2.3	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR3712LL	13565508	5	1	2.1	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR3712SD	13565509	5	1	1.7	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR5524LD	13565524	18	3	14	306 x 140 x 60	2.4
E84AZESR5524SD	13565523	18	3	25	306 x 140 x 60	3.1
E84AZESR7512LD	13565513	9	1	7.5	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7512LL	13565511	9	1	3	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7512SD	13565512	9	1	5.5	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7514LD	13565518	3.3	3	1.5	262 x 70 x 60	1.1
E84AZESR7514SD	13565517	3.3	3	1.5	262 x 70 x 60	1.1
E94AZMP0084	13219375	8	3	50	485 x 90 x 261	8.6
E94AZMP0294	13430921	29	3	110	485 x 120 x 261	16
E94AZMP0494	13551351	49	3	86	485 x 150 x 264	25.5
E94AZMP0824	13430982	82	3	200	490 x 270 x 272	29
E94AZMP2004	13279795	200	3	350	490 x 270 x 272	51.5
E94AZMR0264LDB	13269848	26	3	72	485 x 149 x 272	26
E94AZMR0264SDB	13269847	26	3	65	485 x 149 x 272	25
E94AZMR0474LDB	13269850	47	3	101	485 x 209 x 272	37
E94AZMR0474SDB	13269849	47	3	85	485 x 209 x 272	36
E94AZMS0034	13219347	3.2	3	15	522 x 60 x 60	3.2
E94AZMS0094	13278850	9	3	23	522 x 90 x 60	5.2
E94AZMS0184	13282338	18	3	38	522 x 120 x 60	8.4
E94AZMS0314	13282340	31	3	48	522 x 120 x 60	8.8
E94AZRP0084	13439275	8	3	20	485 x 60 x 261	4.25
E94AZRP0294	13430919	29	3	50	485 x 60 x 261	4.5
E94AZRP0824	13430920	82	3	80	490 x 209 x 272	18.5
E94AZRP2004	13279797	200	3	150	490 x 209 x 272	21
E94AZRS0044	13219380	3.5	3	4	507 x 60 x 60	1.8
E94AZRS0104	13219381	10	3	8	507 x 90 x 60	2.3
E94AZRS0294	13282342	29	3	22	507 x 120 x 60	3.6



Características asignadas del filtro

Tipo	Número de material	Corriente nominal	Número de fases	Potencia disipada	Dimensiones (Al. x An. x P)	Peso
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
E94AZRS0544	13423562	54	3	50	670 x 201 x 60	9
E94AZRS0954	13423541	95	3	70	790 x 261 x 60	13
E94AZRS1804	13537287	180	3	14.2	315 x 121 x 132	7.9
E94AZRS3004	13537288	300	3	21.5	310 x 200 x 120	12
E94AZRS4154	13537289	415	3	27	350 x 200 x 120	13.5
IOFAE137B100L0000S	13540532	6	1	5.7	226 x 60 x 50	0.85
IOFAE175B100D0000S	13517322	10	1	5.4	276 x 60 x 50	0.82
IOFAE175B100L0000S	13517323	10	1	9.9	276 x 60 x 50	1
IOFAE175B100S0000S	13517324	10	1	5.4	276 x 60 x 50	0.77
IOFAE175F100D0000S	13517325	3.3	3	2.8	276 x 60 x 50	0.86
IOFAE175F100S0000S	13517326	3.3	3	2.8	276 x 60 x 50	0.82
IOFAE222B100D0000S	13517327	22.5	1	9.4	346 x 60 x 50	1.09
IOFAE222B100L0000S	13517328	22.5	1	25	346 x 60 x 50	1.35
IOFAE222B100S0000S	13517329	22.5	1	9.4	346 x 60 x 50	1.02
IOFAE222F100D0000S	13517330	7.8	3	5.8	346 x 60 x 50	1.03
IOFAE222F100S0000S	13517331	7.8	3	5.8	346 x 60 x 50	1.01
IOFAE240F100D0000S	13540504	12.5	3	13.8	346 x 60 x 50	1.25
IOFAE255F100D0001S	13545500	18.3	3	13.6	346 x 90 x 60	1.65
IOFAE255F100S0001S	13545501	18.3	3	20	346 x 90 x 60	2.05
IOFAE311F100D0000S	13517334	29	3	21.9	371 x 120 x 60	2.05
IOFAE311F100S0000S	13517335	29	3	29	371 x 120 x 60	2.35
IOFAE318F100D0000S	13550326	50.4	3	32	436 x 202 x 90	7.1
IOFAE322F100D0000S	13543998	43	3	57	436 x 202 x 90	14
IOFAE322F100D0001S	13543999	55	3	80	436 x 202 x 90	18.5
IOFAE330F100D0000S	13550327	55	3	85	590 x 250 x 105	23
IOFAE337F100D0000S	13544000	69	3	89	590 x 250 x 105	25
IOFAE345F100D0001S	13544001	100	3	125	590 x 250 x 105	32
IOFAE355F100D0001S	13540505	120	3	147	700 x 250 x 105	36
IOFAE375F100D0001S	13540508	162	3	245	700 x 250 x 105	41.5
IOFAE411F100D0001S	13540511	234	3	350	855 x 250 x 130	63



Características asignadas del filtro

Tipo	Número de material	Corriente nominal	Número de fases	Potencia disipada	Dimensiones (Al. x An. x P)	Peso
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
EZS3-004A200	13013035	4	3	50	110 x 178 x171	4
EZS3-010A200	13013036	10	3	80	126 x 178 x171	5.5
EZS3-017A200	13013037	16.5	3	130	162 x 219 x198	8.5
EZS3-024A200	13013038	23.5	3	160	190 x 275 x280	14.5
EZS3-037A200	13046684	37	3	190	210 x 275 x280	21
EZS3-048A200	13046685	48	3	200	245 x 275 x290	25.5
EZS3-061A200	13046686	61	3	230	240 x 340 x315	33.5
EZS3-072A200	13046687	72	3	260	265 x 340 x325	37
EZS3-115A200	13046689	115	3	360	235 x 420 x444	66
EZS3-150A200	13046690	150	1	400	235 x 420 x444	69
EZS3-180A200	13125032	180	1	580	235 x 600 x324	97
EZS3-250A200	13125033	250	1	810	290 x 665 x373	152
EZS3-032A200	13046683	32	3	180	200 x 275 x280	19
EZS3-090A200	13046688	90	3	300	292 x 340 x325	53
EZS3-480A200	13125034	480	3	1550	318 x 730 x426	244
EZS3-350A200	13130167	350	3	1100	268 x 730 x431	172